

# BMFL™ LightMaster Side/Rear

**BMFL LightMaster - внешний программируемый блок для управления приборами следящего света, позволяющий создать подобное устройства из любой модели Robin BMFL.**

BMFL LightMaster крепится сбоку или с задней стороны прибора и имеет сенсорный дисплей, а также программируемые фейдеры и кнопки. Кнопки и фейдеры позволят комфортно управлять диммером, фокусом, ирисом, сменой цветов и другими функциями. При управлении прибором вручную дистанционное управление также активно и дает возможность контролировать все функции Robin BMFL. Внутренние настройки приборов позволят тонко установить характеристики движения pan/tilt и другие параметры. Блок быстро крепится благодаря поворотным замкам (1/4 поворота), а панель управления подсоединяется по USB. While in use by followspot operator, remote desk can still take control of all the internal features of the unit (like dimmer, colors etc.). Internal fixture's settings allow you to fully tailor pan/tilt movement behavior by adjusting tension smoothness and resistance. Quick mounting in back or side position is assured by using quarter turn lock screws. Control panel connects to the unit via USB connection.



# Техническая спецификация

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Кнопки активации и затемнения
- Кнопки фиксации Pan / Tilt
- Настройка параметров пользователем
- 4 программируемых колеса
- 2 фейдера, установленных на ручки
- Управление ключевыми функциями в диапазоне 0 - 100% (например, диммер, ирис и пр.)
- Возможность назначения на фейдеры любых функций BMFL (фокус, зум, фрост и пр.)
- 10 кнопок с прямым доступом к предустановленным функциям
- Совместимость с ROBE BMFL Spot, Blade, WashBeam и FollowSpot
- Сохранение и загрузка параметров

## УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи
- Контроль движения с отображением позиции на экране

## ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Коннектор питания и передачи данных: USB
- Порт Ethernet: RJ45

## СЕРТИФИКАЦИЯ

- CE

## ГАБАРИТЫ/ВЕС

### 1. LightMaster Side

1. Высота: 256 mm
2. Ширина: 637 mm
3. Глубина: 585 mm
4. Вес:

- LightMaster: 4 kg
- Штатив 6,5 kg
- Адаптер для штатива 3,6 kg

- LightMaster Rear

1. Высота: 324 mm
2. Ширина: max. 740 mm
3. Глубина: 718 mm
4. Вес:

- LightMaster: 10,7 kg
- Штатив 6,5 kg
- Адаптер для штатива 3,6 kg

- Возможность установки на ROBE BMFL Spot, Blade, WashBeam и FollowSpot

## **ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- BMFL™ - зарегистрированная торговая марка Robe lighting s. r. o.
- BMFL™ LightMaster Side/Rear запатентован Robe lighting s. r. o.

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

### 1. Штатив:

- Мин. высота 60 см
- Макс. высота 110 см
- Цвет: черный

- Адаптер для штатива
- Спигот

## **АКСЕССУАРЫ**

### 1. LightMaster Side

- Кейс: 10120221
- LightMaster Rear
  - Кейс: 10120222